

### HB-ATR862HN



合格工廠登記證號:10610013600676

## 主要特點

- 16CH輸入 (4種模式可混插) + 8CH網路攝影機輸入
- 具滑鼠控制OSD/PTZ等功能
- 可內裝2顆3.5吋SATA介面硬碟(每顆最大支援10T)
- 支援遠端影像警報推撥功能
- 聲音: 8 IN / 1 OUT
- 警報: 16 IN / 4 OUT

產品型號	HB-ATR862HN
即時顯示速度	8MP@15 fps ,5MP@20 fps ; 4MP, 3MP, 1080P, 720P, WD1@30 fps
錄影張數 ( fps ) NTSC	8MP @8 fps / 8MP Lite@15fps / 5MP @12fps/ 5MP Lite @20 fps / 1080P@30 fps / 720P/WD1/D1@ 30 fps每門單獨調整錄影張數
畫面顯示功能	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16 / 25分割畫面，及畫面跳台，7倍數位放大
錄影方式	手動 / 全時 / 排程 / 位移 / 警報 / 全時+位移 / 全時+警報 / 全時+位移警報
錄影品質設定	主碼流: 768kb ~ 5Mbps /子碼流:32kb ~ 1024kb
回放搜尋方式	時間切片 / 任意時間搜尋 / 檔案時間搜尋 / 事件搜尋
回放速度	正轉／倒轉：x1，x2，x4，x8，x16，x32
回放	主機端: 16路 / 遠端: 8路
OSD顯示功能	硬碟訊息 / 時間顯示 / 攝影機設定 / 錄影設定 / 功能選單等設定方式
影像輸入	16CH輸入 (4種模式可混插) + 8CH網路攝影機輸入 *支援16路影像8M/5M/4M/1080P/720P AHD / TVI / CVI / WD1輸入 *可增加8路 IP攝影機輸入/NVR模式最大可切換成16 CH IP輸入
影像輸出	CVBS (Spot)x 1 / VGA x1 (1920x1080) / HDMI x1(3840x2160)
聲音輸入／輸出	8 IN / 10OUT (RCA)
紅外線遙控器/滑鼠	選配品
位移偵測	位移區域22 x 18 區域設定
警報輸入/輸出	16組in / 4組out
RS-485/422功能	可控制PTZ及連接控制鍵盤控制主機
硬碟	可內裝2顆3.5吋SATA介面硬碟(每顆最大支援10T)
備份	支援2組USB2.0或網路備份
E-SATA	支援1組
網路功能	IE瀏覽/APP/CMS
電源	DC12V/4A，50Hz／60Hz
重量 (淨重/毛重)	1kg / 1.2kg(不含硬碟)
尺寸	380(W) x48(L) x 270(D)mm