

HC-EX2



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

內建看門狗電路/控制接點保險絲，使系統更安全穩定
可程式設計能廣泛應用於監控安防領域

產品型號		HC-EX2			
功能	參數	說明		預設值	
*#01#	速率設定	1~4	1=1200 , 2=2400 , 3=4800 , 4=9600		3
*#02#	ID碼設定	01~99	ID=01		01
*#03#	繼電器時間-R4	0.1~9秒	開鎖模式時作用(小門電鎖)		1
R4時間設0秒時，R4為開關模式，Focus+ 動作=ON，Focus- 動作=OFF					
*#04#	繼電器時間-R2	1~9秒	(停)繼電器時間		1
*#07#	指令模式設定	1~5	DVR或手機操作指令對應動作如下		2
		▲ R1=上	▲ R3=下	■ R2=停	R4=小門
	指令模式=1	繼電器R1=Iris+	繼電器R3=Iris+	繼電R2=Zoom+/-	Focus+焦距
	指令模式=2	繼電器R1= △	繼電器R3= ▽	繼電器R2= ◁ ▷	Focus+焦距
	指令模式=3	繼電器R1= ◁	繼電器R3= ▷	繼電器R2= △▽	Focus+焦距
	指令模式=4	繼電器R1= △	繼電器R3= ▽	繼電器R2= ◁ ▷	Zoom+放大
	指令模式=5	繼電器R1= ◁	繼電器R3= ▷	繼電器R2= △▽	Zoom+放大
*#08#	修正碼設定	請洽經銷商技術諮詢			
*#09#	恢復預設值	預設值	速率=4800, ID=01		

